



Specyfikacja Eglo Lampa Wisząca  
Empoli Stal Czarny | IP20 - Nadaje Się  
Do 3x E27



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 258406                         |
| EAN              | 9008606299898                  |
| Kod Producenta   | 901037                         |
| Producent        | Eglo                           |
| Nazwa producenta | HL/3 E27 BLACK/MS-GEB.'EMPOLI' |
| Gwarancja        | 2 lat                          |

## Informacje techniczne

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Technologia            | Oprawa bez lampy                                |
| Napięcie lampy (V)     | 220-240                                         |
| Ściemnianie            | Tak, w kombinacji z żarówką z opcją ściemniania |
| Pasuje do gniazdka     | E27                                             |
| Zawiera żarówkę        | Nie                                             |
| Ilość żarówek          | 3                                               |
| Maximum Wattage Rating | 40                                              |
| Regulowana             | Nie                                             |
| Montaż                 | Wiszący                                         |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                             |
| Rodzaj produktu        | Oświetlenie dekoracyjne z oprawką               |

## Fixture Information

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Stopień ochrony IP | IP20   |
| Kolor Oprawy       | Czarny |
| Obudowa            | Stal   |
| Seria              | EMPOLI |

## Wymiary

---

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 900  |
| Szerokość (mm) | 200  |
| Wysokość (mm)  | 1100 |

## Sensor Information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|